



Componenti comuni: Router IP KNX Secure

01548

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Apparecchi DIN

Router IP KNX Secure

Router IP KNX, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (785 kb)
- Manuale installatore (2782 kb)

Software

- [DB_ComponenteImpianto_KNX_REL-01.12_20231215.zip](#)
- [DB_ComponenteImpianto_KNX_REL-01.13_20240415.zip](#)

Marchi

- | | |
|--|--|
| • 00. Marcatura CE - UE | • 92. RoHS UAE |
| • 27. Marchio KNX (download) | • 99. Direttiva RAEE (download) |
| • 46. UK PSTI compliance (download) | |

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Interfaccia di sistema / gateway multimediale per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipologia: Interfaccia sistemi LAN

Tipo di montaggio: AMD

Numero moduli DIN: 2

Protezione contro lo smontaggio: No

Con indicatore a LED: Sì

Aggiornabile: Sì

Protocollo: TCP/IP

In funzione del provider: No

Visualizzazione: No

Web server: No

Interfaccia radio: No

Interfaccia IR: No

Imballi



8007352657090

Qtà 1 NR

Dim 11,7x10,8x7,1
[cm]

Peso 99,3 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).