



8000: Presa 2P+T 16A P30

08409

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

Presa 2P+T 16A P30

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30
(contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli speciali



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **07. Certificato INGCER - Cile**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano P30

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 2

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9001

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Altezza dell'apparecchio: 45,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,50 mm

Imballi



8007352090460

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 52,7 [g]



8007352090477

Qtà 20 NR

Dim 26,9x11,6x9 [cm]

Peso 1.135,27 [g]



8007352641723

Qtà 240 NR

Dim 38x28,5x35,5 [cm]

Peso 14.148 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).