



## 8000: TORCIA + presa ricarica 230V

**08430**

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

### **TORCIA + presa ricarica 230V**

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli speciali. Non installabile su prese incassate di ricarica 08691... e 08591...

Ricaricabile anche da prese idonee a ricevere spine con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**

10 NR

### **Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- [Foglio istruzioni multilingua \(484 kb\)](#)

### **Marchi**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| • <b>00. Marcatura CE - UE</b>        | • <b>96. Esperto elettrotecnico (<a href="#">download</a>)</b> |
| • <b>37. Marcatura CMIM - Marocco</b> | • <b>99. Direttiva RAEE (<a href="#">download</a>)</b>         |

## Dati tecnici

**Gruppo:** Apparecchi di Illuminazione

**Classe:** Apparecchi di illuminazione di emergenza

**Tipo di montaggio:** Incasso

**Commutazione a distanza:** No

**Tecnologia batteria:** NiMh

**Tipo lampada:** LED non sostituibile

**Con lampada inclusa:** Sì

**Colore del corpo:** Bianco

**Tipo di tensione di alimentazione:** AC

**Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Classe di protezione secondo IEC 61140:** II

**Potenza totale:** 1,00 W

**Altezza/Profondità di inserimento:** 41,00 mm

## Imballi



8007352090569



8007352090576

**Qtà** 1 NR

**Dim** 6x5,4x5,3 [cm]

**Peso** 93,79 [g]

**Qtà** 10 NR

**Dim** 28,1x13,1x6 [cm]

**Peso** 1.013,87 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).