



PLANA: Presa SICURY 2P+T 20A argentino bianco

14253

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Presa SICURY 2P+T 20A argentino bianco

Presa SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard argentino, bianco - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito




Q.tà minima ordine

20 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)

Disegni



[Vista ingombri](#)

[Vista posteriore](#)



[Vista 3D](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 29. Marchio QCERT - Colombia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Altro

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 2

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9003

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 20 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 38,30 mm

Imballi



8007352130173



8007352130180

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 42,33 [g]

Qtà 20 NR

Dim 26,9x11,6x9 [cm]

Peso 926,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).