



ARKÉ: Pulsante SET/RESET Metal

19183.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante SET/RESET Metal

Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 V d.c. (SELV), Metal - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie



Stato prodotto

3 - Prod. gestito




Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- Foglio istruzioni multilingua (725 kb)

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Apparecchio elettronico per gamme di interruttori per impianti

Tipologia: Altro

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 2

Radiocontrollato: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Trasparente: No

Imballi



8007352600683

Qtà 1 NR

Dim 11,2x9,6x9,8
[cm]

Peso 130,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).