




ARKÉ: Lettore transponder esterno KNX bianco

19457.B

Sistemi e prodotti smart / KNX / ARKÉ / Dispositivi

Lettore transponder esterno KNX bianco

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1432 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(713 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1126 kb\)](#)
- [Installer manual \(961 kb\)](#)


Software

- [DB_ControlloAccessi_KNX_REL-01.09_20221025.zip](#)
- [DB_ControlloAccessi_KNX_REL-01.10_20250603.zip](#)



Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Dispositivo di controllo accesso sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Accoppiamento bus incluso: Sì

Imballi



8007352456907

Qtà 1 NR

Dim 11,2x9,6x9,8
[cm]

Peso 132,2 [g]

Potrebbe interessarti anche



01589 - Software Well-Contact Suite Light



01592 - Software Well-Contact Suite Client



01598 - Carta a transponder programmabile



OK01590.1 - Kit Well-Contact Suite Basic PC Client



OK01590 - Kit Well-Contact Suite Basic Client

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).