



EIKON: Presa 2P+T 16A P30 verde

20209.V

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa 2P+T 16A P30 verde

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30
(contatti di terra laterali e centrale), verde - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)

Disegni



VIMAR

Vista ingombri



VIMAR

Vista posteriore



VIMAR

Vista 3D

Marchi

- [00. Marcatura CE - UE](#)
- [01. Marchio IMQ - Italia \(download\)](#)
- [37. Marcatura CMIM - Marocco](#)
- [99. Direttiva RAEE \(download\)](#)

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano P30

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 2

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 6029

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Con fusibile per correnti deboli: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 38,90 mm

Imballi



8007352249554



8007352249561

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 48,13 [g]

Qtà 10 NR

Dim 26,9x11,6x4,9 [cm]

Peso 545,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).