



EIKON: Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite grigio

20303

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presse TV-FM-SAT diretta 3 uscite grigio

Presse coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV) e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di segnale \(7385 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(485 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 1,80 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 1,30 dB

Numero di uscite: 3

Adatto per alimentazione remota: Sì

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Materiale: Plastica

Imballi



8007352395305

Qtà 1 NR
Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 81,6 [g]



8007352395312

Qtà 5 NR
Dim 14,4x11,6x6 [cm]
Peso 456,6 [g]



8007352644793

Qtà 60 NR
Dim 36,5x33x13,5 [cm]
Peso 5.898 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).