



## Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP55 220x150x150mm

---

### V55218

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da parete

### Scatola derivazione IP55 220x150x150mm

Scatola di derivazione da parete IP55, con pareti lisce, coperchio alto cieco fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035.

Dimensioni 220x150x150mm



### Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

### Q.tà minima ordine

13 NR

## Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Installazione, isolamento e collegamento materiale elettrico

**Classe:** Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

**Tipologia:** Scatola di derivazione

**Attrezzatura:** Senza

**Sezione max. del conduttore:** 0,00 mm<sup>2</sup>

**Forma:** Rettangolare

**Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto

**Installazione nel terreno:** No

**Montaggio sott'acqua:** No

**Per diametro del tubo:** 20/25 mm

**Numero di ingressi:** 0

**Inserimento dal retro:** No

**Lunghezza:** 220,00 mm

**Larghezza:** 220,00 mm

**Profondità:** 60,00 mm

**Diametro:** 0,00 mm

**Collegabile:** No

**Materiale:** Plastica

**Senza alogeni:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Colore:** Grigio

**Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco

**Coperchio trasparente:** No

**Colabile:** No

**Fissaggio del coperchio:** Avvitato

**Massa colabile in dotazione:** No

**Piombabile:** No

**Tensione di isolamento nominale Ui:** 450 V

**Integrità del circuito:** Senza

**Con schermatura:** No

**Resistente alle intemperie:** Sì

**Temperatura di impiego:** 0 - 60 °C

**Esecuzione antideflagrante testata:** No

**Per zona Ex gas:** Senza

**Per zona Ex polvere:** Senza

## Imballi



8 007352 147799

8007352147799

**Qtà** 1 NR

**Dim** 22x15x15 [cm]

**Peso** 487 [g]



8 007352 473430

8007352473430

**Qtà** 13 NR

**Dim** 61x41,5x35 [cm]

**Peso** 7.900 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).