



Scheda prodotto

Vivaldi Giove AL8



Alimentatore da barra DIN (4 moduli, installazione da retro quadro)

Alimenta:

- da 1 a 8 [Vivaldi Giove Free](#) [Vivaldi Giove Free.BT](#) [Vivaldi Giove FreeNet.BT](#)
- da 1 a 5 [Vivaldi Giove FREEMK2](#) [Vivaldi Giove FREENETMK2](#) [Vivaldi Giove iFree55.I](#) [Vivaldi Giove iFree70.I](#)
- 4 diffusore [Vivaldi Giove GIADA16HPA](#), [Vivaldi Giove GIADA20HPA](#), [Vivaldi Giove GIADA213HPA](#), [Vivaldi Giove ROUND20HPA](#)

Input 100-240 Vac 50-60Hz 3,3A

Output 24 Vdc 5A

Dimensioni 65x126x110 mm (LxHxP)

Peso 1,1 Kg

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Giove AL8

