

## Scheda dati | Codice articolo: 209-192

Separatore per applicazioni Ex e/Ex i; spessore 3 mm; larghezza 125,5 mm; arancione

<https://www.wago.com/209-192>



Colore: ■ arancione

### Dati geometrici

Larghezza	3 mm / 0.118 pollici
Altezza	125,5 mm / 4.941 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	64 mm / 2.52 pollici

### Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
----------------	--------------

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.442 MJ
Peso	15,7 g

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454654320
Numero tariffa doganale	85389099990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

### Download

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 209-192



### Documentation

#### Additional Information

Technical Section

pdf  
2142.18 KB



#### Bid Text

209-192

19.02.2019

xml  
2.53 KB



209-192

04.01.2018

doc  
23.50 KB



### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 209-192



#### CAE data

EPLAN Data Portal  
209-192



WSCAD Universe  
209-192




ZUKEN Portal 209-192



### Note di installazione

#### Applicazione Ex



Una piastrina di separazione è posizionata tra la morsettiera Ex-e II e Ex-i.

Piastra terminale

Morsetti per circuiti stampati per ambienti Ex e II

Divisorio per applicazioni Ex e/Ex i

Piastra terminale

Morsetti Ex i

In conformità alla norma EN 50020, deve essere mantenuta una distanza minima di 50 mm tra le parti sotto tensione dei circuiti Ex-e ed Ex-i. L'utilizzo di separatori Ex-e/Ex-i è una soluzione salvaspazio quando sono montati morsetti Ex-e ed Ex-i su una guida DIN.

## Sicurezza



### Morsettiera Ex e II/Ex i

#### Nota:

Il piedino mobile dei morsetti e delle piastre intermedie deve essere rivolto nella stessa direzione.