

Scheda dati | Codice articolo: 283-414

Ponticello di riduzione; from 283 to 281 series; isolato; grigio

<https://www.wago.com/283-414>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

Dati geometrici

Larghezza	8 mm / 0.315 pollici
Altezza	13 mm / 0.512 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.038 MJ
Peso	4,9 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918398589
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 283-414	↓

Documentation

Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	283-414	19.02.2019
	↓		xml 2.55 KB
		283-414	12.06.2017
			doc 23.00 KB
			↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 283-414	↓	WSCAD Universe 283-414	↓
		ZUKEN Portal 283-414	↓




Note di installazione

Collegamento a ponte



Morsetti di grandezze differenti collegati a ponte con ponticelli di riduzione. Spingere il ponticello di riduzione fino al completo inserimento!

Collegamento a ponte




Collegamento a ponte dei morsetti per montaggio su guida da 16 mm²/6 AWG (serie 283) a 4 mm²/12 AWG (serie 281) mediante ponticelli di riduzione.

Esempio di montaggio: messa in comune di morsetti per montaggio su guida da 16 mm²/6 AWG a 4 mm²/12 AWG tramite ponticello di riduzione (283-414).


Collegamento a ponte dei morsetti per montaggio su guida da 16 mm²/6 AWG (serie 283) a 4 mm²/12 AWG (serie 281) mediante ponticelli di riduzione.

Esempio di montaggio: messa in comune di morsetti per montaggio su guida da 16 mm²/6 AWG a 4 mm²/12 AWG tramite ponticello di riduzione (283-414).


Collegamento a ponte




Collegamento a ponte dei morsetti per montaggio su guida da 16 mm²/6 AWG (serie 283) a 4 mm²/12 AWG (serie 281) mediante ponticelli di riduzione.




Esempio di montaggio: messa in comune di morsetti per montaggio su guida da 16 mm²/6 AWG a 4 mm²/12 AWG tramite ponticello di riduzione (283-414).



Collegamento a ponte con ponticello di riduzione (283-414) dalla serie 285 (35 mm²/2 AWG) alla serie 281 di morsetti (4 mm²/12 AWG).



Collegamento a ponte dei morsetti per montaggio su guida da 16 mm²/6 AWG (serie 283) a 4 mm²/12 AWG (serie 281) mediante ponticelli di riduzione.



Messa in comune di morsetti per guida a cablaggio laterale tramite ponticelli riduttori.
Spingere il ponticello di riduzione fino al completo inserimento.