

Scheda dati | Codice articolo: 706-4756/207-200
Cavo di sistema; per Rockwell Control Logix; 2 x 16 uscite digitali; Lunghezza: 2 m;
Sezione conduttore: 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-4756/207-200>



Simile all'illustrazione

Data wiring acc. to DIN EN 47100 Cable 1 Channel 16	Interconnection 1			
	20 pin 16 connector	16 pin Wiring number	16 pin Signal	16 pin Signal
White	1	0.0	1	0.0
Black	2	0.1	2	0.1
Blue	3	0.2	3	0.2
Yellow	4	0.3	4	0.3
Grey	5	0.4	5	0.4
Pink	6	0.5	6	0.5
Red	7	0.6	7	0.6
Red	8	0.7	8	0.7
Black	9	1.0	9	0.8
Black	10	1.1	10	0.9
Green/Blue	11	1.2	11	1.0
Red/Blue	12	1.3	12	1.1
White/Black	13	1.4	13	1.2
Black/Black	14	1.5	14	1.3
White/White	15	1.6	15	1.4
White/Black	16	1.7	16	1.5
White/Black	17	1.8	17	1.6
White/Black	18	1.9	18	1.7
White/Black	19	2.0	19	1.8
White/Black	20	2.1	20	1.9

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 16 uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - OB32

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Numero poli 3	36
Tipo di connessione (3)	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo		2 m

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		435 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 pz.
Paese d'origine		FR
GTIN		4045454920944
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	