

Scheda dati | Codice articolo: 706-4756/207-300
Cavo di sistema; per Rockwell Control Logix; 2 x 16 uscite digitali; Lunghezza: 3 m;
Sezione conduttore: 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-4756/207-300>



Simile all'illustrazione

Dati di cablaggio secondo DIN VDE 47100 Cavo a 2 conduttori (2x)	Informazioni generali			
	Numero fili conduttori	Area mm ²	Area mm ²	Area mm ²
Alcune	1	0,5	1	0,075
Alcune	2	0,5	2	0,075
Alcune	3	0,5	3	0,075
Alcune	4	0,5	4	0,075
Alcune	5	0,5	5	0,075
Alcune	6	0,5	6	0,075
Alcune	7	0,5	7	0,075
Alcune	8	0,5	8	0,075
Alcune	9	0,5	9	0,075
Alcune	10	0,5	10	0,075
Alcune	11	0,5	11	0,075
Alcune	12	0,5	12	0,075
Alcune	13	0,5	13	0,075
Alcune	14	0,5	14	0,075
Alcune	15	0,5	15	0,075
Alcune	16	0,5	16	0,075
Alcune	17	0,5	17	0,075
Alcune	18	0,5	18	0,075
Alcune	19	0,5	19	0,075
Alcune	20	0,5	20	0,075

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 16 uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - OB32

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Numero poli 3	36
Tipo di connessione (3)	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo		3 m

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		581 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 pz.
Paese d'origine		FR
GTIN		4045454920951
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	