Scheda dati | Codice articolo: 706-7753/601-200

Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 753; 8 ingressi o uscite analogiche; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-7753/601-200

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		25 poles female Sub-D connector		PLC connector		
		Pin number	Wiring	Pin number		Signal
White		1	0+	1		EA1/SA1
Brown		2	0-	2		0V
Green		3	1+	5		EA2/SA2
Yellow		4	1-	6		0V
Grey		5	2+	3		EA3/SA3
Pink		6	2-	4		0V
Blue		7	3+	7		EA4/SA4
Red		8	3-	8		0V
Black		9	4+		1	EA5/SA5
Violet		10	4-		2	0V
Grey-Pink		11	5+		5	EA6/SA6
Red-Blue		12	5-		6	0V
White-Green		13	6+		3	EA7/SA7
Brown-Green		14	6-		4	0V
White-Yellow		15	7+		7	EA8/SA8
Yellow-Brown		16	7-		8	0V
White-Grey		17	nc	nc	nc	nc
Grey-Brown		18	nc	nc	nc	nc
White-Pink		19	nc	nc	nc	nc
Pink-Brown		20	nc	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		A	B	

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 ingressi o uscite analogiche
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

WAGO

WAGO I/O System 753	753-453 (x2) 753-455 (x2) 753-457 (x2) 753-459 (x2) 753-553 (x2) 753-555 (x2) 753-557 (x2) 753-559 (x2)

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2

Connettore 2	WAGO 753-110
Numero poli 2	8
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3

Connettore 3	WAGO 753-110
Numero poli 3	8
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	279 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821029052
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	