


## Alimentazione intermedia 40A - 4/6 poli



Dimensione		Peso	Dati Tecnici		Morsettiera	Compatibilità	Codice
B	H	[Kg/pz]	In (A)	N.Poli	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	
765	75	2,624	40A	5P+N+PE	6 + 6 x 16	BA40A305S - BA40A3065S	AC 40A6

Chiusura di testata inclusa

Legenda Trattamenti

In accordo a:

CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

## Alimentazione intermedia 40A - 4/6 poli

## Montaggio

Il costruttore pre-identifica i morsetti di alimentazione ma se in fase di montaggio si modifica la disposizione dei contatti, l'installatore è tenuto a sostituire l'identificazione originale con una nuova, rispecchiante la soluzione adottata.

